

## ATA-7015 高压放大器

---

单通道

带宽 (-3dB) DC~80kHz

最大输出电压 3kVp-p ( $\pm 1.5$ kVp)

最大输出电流 40mA<sub>p</sub>

压摆率 533V/ $\mu$ s



### 简介

---

ATA-7015 是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出 3kVp-p ( $\pm 1.5$ kVp) 高压, 可以驱动高压型负载。电压增益数控可调, 一键保存常用设置, 为您提供了方便简洁的操作选择。

### 液晶面板显示

---

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

### 输入 Input

---

输入为 BNC 接口。

### 电压增益

---

电压增益数控 0~1000 倍可调。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

### 输出 Output

---

输出为 SHV 射频连接器, 最大输出电压 3kVp-p ( $\pm 1.5$ kVp), 最大输出电流 40mA<sub>p</sub>。

### 监测口 Monitor

---

1/1000 Monitor: 此端口电压为输出端口的 1/1000, 监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

## 规格参数

型号	ATA-7015
通道数	单通道
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~80kHz
最大输出电压	3kVp-p ( $\pm 1.5$ kVp)
最大输出电流	40mA <sub>p</sub>
最大输出功率	60W <sub>p</sub>
保险丝	4A/250V
电压增益	x0~1000 (1 step)
负载 R <sub>L</sub> 上限	$\geq 37.5$ k $\Omega$
输出电阻	500 $\Omega$
输入电阻	10k $\Omega$
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	$\leq \pm 1\%$ @(DC, 1.5kV)
电压监测	1000:1
压摆率	$> 533$ V/ $\mu$ s
谐波失真 (THD)	$\leq 1\%$ @1kHz, 1kVp-p
输出电压零点漂移	$\leq 1$ V
输出接口	SHV 射频连接器
保护	过流保护, 过温保护
信号地	与机壳、电源线地相连

## 其他

供电电压:	AC 220V $\pm 10\%$ , 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	$\leq 80\%$ RH, 无冷凝
质保:	1 年
尺寸:	440*163*565mm (宽*高*深)

## 订货信息

型号:	<b>ATA-7015</b>
指标描述:	3kVp-p ( $\pm 1.5$ kVp) 单通道高压放大器
附件:	电源线*1 根, BNC 线*2 根, 高压输出线*1 套, 保险管*1 个, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

